

THM 10x32



- Profesyonel projeler için üretilmiştir
- 10X32 taplı karasal yayın dağıtımı
- -1 dB tap kaybı
- 2 adet kaskat bağlayabilme
- 20dB attennator sayesinde RF için kazanç ayarı yapabileme
- Her polarite için birbirinden bağımsız 20 dB attennator ayarı
- LNB on off anahtarı
- Her abone çıkışındaki taplar sayesinde lineer karasal yayın çıkışı
- Led li uyarı sistemi
- Her polarite girişinde extra sat filtre ve IF anfi
- Birbinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Digitürk sistemlerine uygun
- Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Keskin filtreler sayesinde kaliteli karasal yayın çıkışları
- Yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışına +4 Db lik ekolayzer
- Her abone çıkışına 950-2150mhz ve 47-870 mhz keskin kayıpsız filtre
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı

• Tap çıkış	10 F konnektör
•	
• Kaskat çıkış	10 F konnektör
•	
• Abone çıkış	32 F konnektör
•	
• Frekans uydu	950-2150 Mhz
•	
• Frekans local	47-870 Mhz
•	
• Uydu abone çıkışı	-5dB±1
•	
• Local abone çıkışı	-5dB±2
•	
• Tap çıkışı	-1 dB
•	
• Uydu kaskat kaybı	-6dB ±1
•	
• Local kaskat kaybı	-5dB ±2
•	
• Alternatör aralığı	0...20dB
•	
• Max. Uydu Girişi	105dB ±5
•	
• Max. Local Girişi	105Db ±5
•	
• İzolasyon Uydu-Uydu	>35dB
•	
• İzolasyon Uydu-Local	>40dB
•	
• Çektiği akım	1200mA
•	
• Çalışma voltajı	18V 2500mA
•	
• Çalışma sıcaklığı	-25...+50C°
•	
• Boyutlar:	380x235x50mm
• Ağırlık:	1900 gr
• Desi:	1.4